

Service Anleitung

und wichtige Tipps zur Wartung + Pflege von Nähmaschinen

Kostenlos Download - © by www.occaphot.ch



Broschüre WPR-1306.V1

Anleitungen und BERNINA Service-Tipps
kostenlos bei www.occaphot.ch

Hinweise für Selbermacher-innen.

Die meisten von mir beschriebenen Fehler können Sie selber beheben... WENN SIE sich mit etwas Geduld der ganzen Angelegenheit annehmen.

Täglich eingehende Dankes-Mail bestätigen dass meine Tipps praktisch jedermann/frau selber erledigen kann.

Über 90% aller Fehlfunktionen bei alten mechanischen Nähmaschinen haben folgende Gründe:
Unkenntnis der Maschine, Vernachlässigung, mangelhafte Pflege, unterlassene Wartung und falsche Behandlung !

Eine BERNINA ...ist wie eine Frau

Sie will sauber gepflegt und schön sein... liebenswert und mit dem nötigen Respekt behandelt werden.

Deshalb gehört eine BERNINA NIEMALS in feuchte und kalte Räume...

auch nicht auf den Estrich (Diele), dort wird es im Sommer bis 100°C das erzeugt beim abkalten an der Maschine Kondensation und führt zu Oxydation und Verharzung und die beiden Kunststoffzahnräder können ebenfalls Schaden nehmen.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim 'selbermachen'.

Bei Fragen schreiben Sie mir
e-mail Kontakt auf... www.occaphot.ch

Allgemeine Hinweise

**Reinigen nur mit Pinsel
und trockenem Lappen
und Petrol od. WD-40**



~~Nitrover-
dünner
Pinsel
reiniger~~

~~Lampenöl
Glasreiniger
Kalkreiniger
WC Reiniger~~

~~Motoren-Oel
Speise-Oel
Vaseline
Aceton~~

~~Glycerin
Silikonspray
Melkfett usw.~~

**immer NUR Spezial-
Nähmaschinen-Oel verwenden**


Diese Produkte eignen sich sehr gut zur Pflege von Nähmaschinen.



Universalleiniger
für die Elektronik
vorw. für Kontakte




Professioneller
Universalleiniger
im Bau- und Fach-
Markt erhältlich



WD-40 Spray mit
Hauptanteil Petrol
eignet sich ausge-
zeichnet zum lösen
von fest sitzenden
und eingeharzten
Mechaniken von
alten Nähmaschinen

Erhältlich in
Bau + Hobby-Märkten
Coop-Migros-Jumbo
und allen Baumärkten.

Sprühöle sind nur bedingt geeignet !




KONTAKT 60
anti-oxidierender
Elektronik Spray
für alle Kontakte.



Spez. Nähmaschinen-Oel
Petrol und WD-40 Spray
Papier Tuch und Pinsel

Achtung - Vorsicht !

**vor jeder Wartungsarbeit
immer zuerst Stromkabel-
Stecker aus Steckdose
nehmen ...Fuss + Nadel**



Greifer und Greifermechanik Reinigung und Pflege



Umlaufgreifer



BERNINA CB Greifer

Erwarten Sie dauerhaft einwandfreie
Näh-Ergebnisse
**muss dieser Bereich der Maschine
unbedingt immer sauber und trocken sein.**

zur Reinigung des Greifersystems

**entnehmen wir
den Freiarmsdeckel**



die SpulenkapSEL



**SpulenkapSEL
rundum mit dem
Pinsel reinigen.**

den Greifer




**Genau so auch
der Greifer**

Die Greifermechanik wird komplett gereinigt



CB Greifer von Billig Maschinen





es ist wichtig dass
wird sämtliche Teile
von Staub Schmutz
und Dreck befreien.



auch die komplette Mechanik
im Freiarm wird rundum ein-
wandfrei sauber gemacht.

Reinigen der oberen Mechanik


genau so wie vorgehend beschrieben reinigen wir
auch die oberen Mechanikteile



ebenso überprüfen wir
die Mechanik der Nadel-
steuerung nach Fusseln
und Fadenresten...
und säubern alles tiptop.

Die Reinigung des Fadenspanners

An Haushaltmaschinen finden wir grundsätzlich
zwei Typen Fadenspanner.



FPAFF 230

Das Funktionsprinzip ist bei beiden Modellen gleich.
Der Faden läuft durch zwei Druckscheiben welche die Fadenspannung
erzeugen




verbaut unter
dem Gehäuse

**Die kleinste Störung des Fadenspanners
hat diverse Nähprobleme zur Folge.**

BERNINA 530/540/600 etc. Fadenspanner Montage



Den Fadenspanner nehmen wir zum Reinigen komplett auseinander... und bauen ihn wie hier gezeigt wieder zusammen.



Die erste Scheibe wird so eingelegt, dass der Stift in der hier angezeigten Aussparung liegt.


mit der runden
Seite nach aussen

BERNINA

Der Zusammenbau des Fadenspanners erfolgt in der hier angegebenen Reihenfolge




ebenso kann auch dieses Modell



zur Komplettreinigung
ausgebaut werden.



anschliessend bauen wir
das Ganze wie hier gezeigt
wieder zusammen.



Zusammenbau Reihenfolge
Beim Zusammenbau die Scheibenkerben (1-4)
in die Nut einführen...
...und Punkt C5 beachten.

Reinigen des Fadenspulers

PDF

for Download by
www.occaphot.de
all free of charge
kostenlos - gratuit


ist sehr wichtig... eventuell verirrte Fäden
können seine Funktion stören od. bremsen.



Überall auf mögliche
Fadenreste überprüfen



reinigen und
kontrollieren



Bei einigen Modellen muss
vor der Reinigung erst die
Abdeckung entfernt werden.

Räder und Achsen müssen ebenso kontrolliert werden... auch da kann sich mal ein Faden verirren und Probleme verursachen.

PDF

for Download by
www.occaphot.de
all free of charge
kostenlos - gratuit



Fremdkörper blockieren die Maschine



Fussregler / Pedal

PDF

for Download by
www.acapphot.de
all free of charge
kostenlos - gratis




und Motor benötigen keine dauernde Reinigung

BERNINA Motor
530er Modelle

Oel
nur
hier

Die Motoren heutiger
Nähmaschinen laufen
dauerhaft oelfrei.

NUR
für alte Motoren wird
empfohlen ab und zu
einen Tropfen Öl auf
die Lagerschale zu
geben.




wenn Oel, dann nur 1 Tropfen

Wichtiges Thema das oelen der Maschine

Wir geben Oel nur an den ROT markierten oder
an den in der Anleitung bezeichneten Stellen.

Beim Greifer nur 1-2 Tropfen auf die Greiferbahn geben.




genau so auch an allen anderen Stellen 1 Tropfen

Wichtig !


Oel hat am Motor und im Fussregler nichts zu suchen,
...ebenso wenig an Kabeln und Steckern.

**Zuviel Oel dickt ein, versaut
und bremst die Maschine !**

Lagern und wegräumen Ihrer Nähmaschine



Maschine nicht offen
herumstehen lassen



Bei Nichtgebrauch den
Näh-Fuß NICHT oben
lassen (Feder erlahmt).
Immer ein Stück Stoff
unter den Fuß legen
und auf die Stichplatte
absetzen.



NIE oelen beim wegräumen (Oel dickt ein)
Oelen immer erst bei Arbeitsbeginn.